

VADALARM PRO ULTRAHANGOS VADRIASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Három lépésben a vadkár ellen!

1. Szúrj le egy karót oda, ahova ki szeretnéd helyezni vadriasztódat.
2. A hátoldalon lévő füleken keresztül a mellékelt rögzítők segítségével rögzítsd vadriasztódat
 - ha a táblába helyezted ki, a védendő növények felett legyen 5-20 centiméterrel
 - de ha a növények túl magasak, akkor a tábla szélére helyezd az állatok fejmagasságábaa hangszóró pedig mindig a vadak várható érkezési irányába nézzen, és természetesen a napelem legyen felül.
3. Kapcsold be a doboz alján található főkapcsolót. Ekkor a töltöttségi szintnek megfelelő számú, rövid csipogást fogsz hallani, ami jelzi a akkumulátor töltöttségi állapotát. Ezt követően az emberi fül már csak halk duruzsolást hallhat belőle, ám a vadak jobb hallással rendelkeznek, így vadriasztónk hangja távol tartja őket.

A töltöttség jelző állapotai:

- 3 csipogás: 80% felett
- 2 csipogás: 80-40% között
- 1 csipogás: 40% alatt

Ha az akkumulátor töltöttsége 20% alá esik, alvó üzemmódba kerül az eszköz, mindaddig, amíg fel nem töltődik a napelem segítségével. Gyári állapotban az akkuk kb. 40%-os töltöttségen vannak, így előfordulhat, hogy a vadriasztó kezdetben ritkán adja ki az ultrahangot.

Az elhelyezés sikeressége nagyban függ a védendő terület földrajzi adottságaitól és attól, hogy milyen állatokat akarsz távol tartani. A napelemes áramellátás miatt fontos, hogy napfényes helyre helyezd ki.

Ha akkora földterületet szeretnél védeni, ami szélesebb 80-100 méternél, vagy a vadak több irányból is érkehetnek, akkor ajánlott ilyen távolságra egymástól több vadriasztót is kihelyezni.

És a legfontosabb: ügyfélszolgálatunk csak azért létezik, hogy megoldja problémáidat, tehát ha bármi kérdésed van, írd nekünk az info@vadalarm.hu címre.

Köszönjük, hogy a Vadalarmot választottad! Biztosan nem fogsz csalódní!

A garanciát és felelősséget vállaló **gyártó és forgalmazó**: Nowton Bt.

Címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 40.

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@vadalarm.hu



VADALARM KUPON

Bevált a Vadalarm Pro? Ajánld ismerősödnék! Sőt lepd meg egyből egy kuponnal! Vágd le ezt a szelvényt, és adj neki **2000 forint** kedvezményt! Kuponkód: **NM3K7SE3**

(persze Te is felhasználhatod következő Vadalarmod megvásárlására)



GARANCÁLIS FELTÉTELEK

A Vadalarm vadriasztóra 14 napos visszavásárlási garanciát vállalunk. Mire jó ez? Arra, hogy kipróbáld területeden, a vélt vadbetörési irányokból, hogy hatásos módszer-e számodra a Vadalarm. A visszavásárlási garancia csak akkor érvényes, ha a visszaküldött termék sérülései betudhatók a normál használatból eredő károknak (pl. karcolások). Egyéb esetben a termék amortizációval csökkentett árát tudjuk csak visszautalni.

A termékre továbbá a kézhezvételtől számított 2 év teljes körű garanciát és még azon túl is kedvező árú szervizszolgáltatást biztosítunk. A garancia minden olyan problémára érvényes, mely befolyásolja a vadriasztó működését. Azonban nagyon fontos, hogy szervizünk csak akkor vállalja a visszaküldött termék javítását, ha meg tudjuk állapítani, hogy a Vadalarm burkolatát nem bontottad meg. Tehát a burkolat megbontása a garancia elvesztésével jár.

Amennyiben készülékedhez hálózati tápegységet is vásároltál, úgy a töltéskor mindenképp figyelj rá, hogy az adapter száraz helyen legyen, hiszen az, és általában a 230V-os aljzatok nem vízállóak.

A termék ártalmatlanítását bármely elektronikai hulladék gyűjtőbe lerakva, vagy alábbi címünkre visszaküldve tudod elvégezni. A termék teljes mértékben megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU direktívák előírásainak, az erről szóló nyilatkozat ügyfélszolgálatunkon kikérhető.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

● Riasztási frekvencia	18 – 30 kHz
● Akkumulátor kapacitás	3350 mAh
● Napelem teljesítmény	3 W
● Hatótávolság	80-120 m
● IP védettség	IP65
● Szélesség	170 mm
● Magasság	140 mm
● Hosszúság	150 mm
● Tömeg	0,5 kg
● Tárolási hőmérséklet	0~60°C**
● Üzemi hőmérséklet	-15~50°C
● Riasztások közti idő nappal	5-15 perc
● Riasztások közti idő éjszaka	2,5-7,5 perc
● Üzemidő borús időben	7-10 nap

** ~50%-os töltöttség mellett (2 csipogás)